



Ordnungszahl	Menge	Einheit
2.	Aktoren, Jalousie Aktoren KNX, Rolladenaktor KNX, Jalousieaktormodul	



Ordnungszahl	Menge	Einheit
--------------	-------	---------

2.1.

1,000 Stk

Motorsteuergerät MCU-01X AC UP, 230V AC Antriebe, 1 Kanal, 4 Binäreingänge, App-Bedienung, Sicherheitsfunktionen, UP-Gehäuse - W-0108014

Motorsteuerung für 230V AC Antriebe.

Für Antriebe mit 2 Endschalter. Der Aktor besitzt zusätzlich Eingänge für 2 Jalousietaster und / oder 4 Binäreingänge.

Folgende Funktionen müssen pro Kanal vorhanden sein:
SCO Objekt - Für die Kommunikation zwischen allen Motorsteuergeräten und der Sonnenschutzzentrale (SCS)

Laufzeitmessung:

Je Motorkanal verfügt das Gerät über eine automatische Endlagenerkennung / Laufzeitmessung.

App Bedienung - Kommunikation zwischen der Smartphone-/ Tablet-App und dem Jalousieaktor als Lokalbedienung:

Auf - Ab

Höhe - Winkel

Automatiksperr

Speicherposition

Alle KNX-Objekte müssen getrennt vorhanden sein

Lokal- und Zentralbefehle

Eingeschränkte Bedienung:

Fahrweg kann für Bereiche gesperrt und freigegeben werden. z.B. bei Frostschutz können die Anlagen nicht vollständig geschlossen werden.

Automatiksperr:

Bei aktivierter Automatiksperr werden keine Befehle von der Zentrale ausgeführt (ausgenommen Sicherheitsbefehle). Die Stellung, welche der Nutzer gewählt hat, bleibt erhalten.



Ordnungszahl	Menge	Einheit
--------------	-------	---------
